

Датчики (Бесконтактные выключатели)

Оптические	Диффузные (отражение от объекта)	Артикул	Корпус	Тип контакта	Структура выхода	Максимальная дальность действия	Возможность регулировки дальности действия	Разъем
		OV AC43A-31N-150-LZS4	M18x1	NO	NPN	150 мм	нет	M12
		OV AC43A-32N-150-LZS4	M18x1	NC	NPN	150 мм	нет	M12
		OV AC43A-43P-150-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	150 мм	нет	M12
		OV AC43A5-43P-R150-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	50...150 мм	да	M12
		OV AC43A-31P-400-LZS4	M18x1	NO	PNP	400 мм	нет	M12
		OV AC43A-43P-400-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	400 мм	нет	M12
		OV AC43A-43N-400-LZS4	M18x1	NO/NC	NPN	400 мм	нет	M12
		OV AC43A5-43P-R400-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	50...150 мм	да	M12
		OV AC43A5-43P-R800-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	400...800 мм	да	M12
	OV AC43A5-43N-R800-LZS4	M18x1	NO/NC	NPN	400...800 мм	да	M12	
	OV I34A5-43P-R400-LZ	31*42*13	NO/NC	PNP	50...400 мм	да	кабель	
	Разнесенная оптика (отражатель + приемник)	OY AC44A-2-10-PS4	M18x1	Излучатель		≤10 м	нет	M12
		OS AC42A-31P-10-LZS4	M18x1	NO	PNP	≤10 м	нет	M12
		OS AC42A-31N-10-LZS4	M18x1	NO	NPN	≤10 м	нет	M12
		OS AC42A-32P-10-LZS4	M18x1	NC	PNP	≤10 м	нет	M12
		OS AC42A-32N-10-LZS4	M18x1	NC	NPN	≤10 м	нет	M12
		OS AC42A5-43P-R10-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	≤10 м	нет	M12
		OY AC44A-2-16-PS4	M18x1	Излучатель		≤16 м	нет	M12
		OS AC42A-31P-16-LZS4	M18x1	NO	PNP	≤16 м	нет	M12
Ретрорефлекторные (отражение от световозвращателя)	OX AC42A5-43P-R4000-LZS4	M18x1	NO/NC	PNP	0,2...4 м	да	M12	
	OX AC42A5-43N-R4000-LZS4	M18x1	NO/NC	NPN	0,2...4 м	да	M12	
Индуктивные	Артикул	Корпус/способ установки	Тип контакта	Структура выхода	Рабочий зазор	-	Разъем	
	ISB BC13B-31P-3-LS4	M8x1, встр.	NO	PNP	0...2,4 мм	-	M12	
	ISB BC13B-31N-2-LS4	M8x1, встр.	NO	NPN	0...1,6 мм	-	M12	
	ISN FC13B-31P-3,5-LS4	M8x1, невстр.	NO	PNP	0...2,8 мм	-	M12	
	ISN FC13B-31N-3,5-LS4	M8x1, невстр.	NO	PNP	0...2,8 мм	-	M12	
	ISB BC13B-32N-2-LS4	M8x1, встр.	NO	NPN	0...1,6 мм	-	M12	
	ISN FC13B-32P-3,5-LS4	M8x1, невстр.	NC	PNP	0...2,8 мм	-	M12	
	ISB AC2A-31N-2-LZS4	M12x1, встр.	NO	NPN	0...2,8 мм	-	M12	
	ISN EC2A-31P-6-LZS4	M12x1, невстр.	NO	PNP	0...4,8 мм	-	M12	
	ISN EC2A-31N-6-LZS4	M12x1, невстр.	NO	NPN	0...4,8 мм	-	M12	
	ISB AC2A-32N-2-LZS4	M12x1, встр.	NC	NPN	0...1,6 мм	-	M12	
	ISN EC2A-32P-4-LZS4	M12x1, невстр.	NC	PNP	0...3,2 мм	-	M12	
	ISN EC2A-32N-4-LZS4	M12x1, невстр.	NC	NPN	0...3,2 мм	-	M12	
	ISB AC2A-43P-2-LZS4	M12x1, встр.	NO/NC	PNP	0...1,6 мм	-	M12	
	ISB AC2A-43N-2-LS4	M12x1, встр.	NO/NC	NPN	0...1,6 мм	-	M12	
	ISN EC2A-43P-4-LS4	M12x1, невстр.	NO/NC	PNP	0...3,2 мм	-	M12	
	ISN EC2A-43N-4-LS4	M12x1, невстр.	NO/NC	NPN	0...3,2 мм	-	M12	
	ISB AC4A-31N-5-LZS4	M18x1, встр.	NO	NPN	0...4 мм	-	M12	
	ISN EC4A-31N-8-LZS4	M18x1, невстр.	NO	NPN	0...6,4 мм	-	M12	
	ISN EC4A-32N-12-LS4	M18x1, невстр.	NC	NPN	0...9,6 мм	-	M12	
ISB AC4A-32N-5-LZS4	M18x1, встр.	NC	NPN	0...4 мм	-	M12		
ISB AC4A-43P-5-LZS4	M18x1, встр.	NO/NC	PNP	0...4 мм	-	M12		
ISB AC4A-43N-5F-LZS4	M18x1, встр.	NO/NC	NPN	0...4 мм	-	M13		
ISN EC4A-43P-8-LZS4	M18x1, невстр.	NO/NC	PNP	0...6,4 мм	-	M12		
ISN EC4A-43N-12-LZS4	M18x1, невстр.	NO/NC	NPN	0...9,6 мм	-	M12		
ISB AC8A-43P-10-LZS4	M30x1,5 встр.	NO/NC	PNP	0...8 мм	-	M12		
ISB AC8A-43N-10-LZS4	M30x1,5 невстр.	NO/NC	NPN	0...8 мм	-	M12		
Индуктивный преобразователь перемещения	ISAN EC8A-31P-15-PS4	M30x1,5 невстр.	аналоговый	PNP	3...15 мм	-	M12	
Ёмкостные	CSB AC82A5-43N-10-LZS4	M30x1,5 встр.	NO/NC	NPN	0...8 мм	-	M12	
	CSB AC82A5-43P-10-LZS4	M30x1,5 встр.	NO/NC	PNP	0...8 мм	-	M12	
	CSN EC46S8-31P-8-LZS4-P1	M30x1,5 невстр.	NO	PNP	0...6,4 мм	-	M12	
	CSN E41A5-31P-10-LZ	M18x1,5 невстр.	NO	PNP	0...8 мм	-	кабель	
	CSN EC8A5-43P-20-LZS4	M30x1,5 невстр.	NO/NC	PNP	0...16 мм	-	M12	